



Okap cienny AQ Sense FVAS A80 BK w czarnym szkłe posiada rozwiązania, które ułatwi codzienne gotowanie i korzystanie z kuchni. AQ Sense pracuje w trybie automatycznym, dzięki czujnikowi jakości powietrza. Posiada sterowanie WiFi za pomocą aplikacji Franke@Home na urządzeniach mobilnych, pilot zdalnego sterowania (IR + Bluetooth) oraz praktyczną blokadę panelu sterowania, która może być przydatna przy czyszczeniu okapu. Jest też kompatybilny z asystentem głosowym Amazon Alexa. W komplecie otrzymasz filtr węglowy i osłonę kominową.

### Informacje o produkcie

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Rodzaj okapu wg kształtu | Wertykalny   |
| Wykończenie              | Czarne szkło |

### Wymiary

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Szerokość                  | 800.0 |
| Wylot powietrza (średnica) | 150   |

### Energy specifications

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Typ wtyczki                    | EU               |
| Roczne zużycie energii AEC     | 43.5             |
| Klasa wyd. przepływu dynam.    | A                |
| Klasa efektywności oświetlenia | A                |
| Klasa efekt. filtra p/tłuszcz. | B                |
| Napięcie silnika               | 220-240V 50-60Hz |
| Rodzaj silnika                 | SP A+            |
| Liczba silników                | 1                |

### Instalacja

|            |         |
|------------|---------|
| Instalacja | Ścienny |
|------------|---------|

### Cechy produktu

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Czujnik jakości powietrza | Tak |
| Klasa energetyczna        | A+  |

### Dane identyfikacyjne

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Marka             | Franke   |
| Rodzina produktów | Mythos   |
| Linia             | AQ SENSE |

### Cechy i funkcje produktu

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Liczba lamp                   | 2                           |
| Rodzaj oświetlenia            | LED S1000 3000K             |
| Pilot zdalnego sterowania     | Nie                         |
| Silnik wodoodporny            | Nie                         |
| Sterowanie                    | Dotykowe                    |
| Liczba biegów                 | Sprawdź plik z ustawieniami |
| Ustawienia prędkości          | 3+i                         |
| Funkcja 24 h                  | Czasowa                     |
| Wyłącznik czasowy             | Tak 20'                     |
| Sensor self start             | Tak                         |
| Wi-Fi                         | Tak                         |
| Typ filtra                    | Kasetowy                    |
| Typ filtra przeciwtuszczowego | Aluminium                   |
| Filtr węglowy                 | Nie                         |

### Parametry

| Bieg                          | 1     | 2     | 3     | Intensyw |
|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Wydajność (m <sup>3</sup> /h) | 300.0 | 430.0 | 620.0 | 770.0    |
| Maksymalne ciśnienie (Pa)     | 460.0 | 550.0 | 590.0 | 600.0    |
| Moc silnika (W)               | 150.0 | 200.0 | 240.0 | 250.0    |
| Głośność (dBA)                | 48.0  | 56.0  | 63.0  | 68.0     |